



радиоприемник **smxi**

ОПИСАНИЕ

Блок управления содержит радиоприемник для передатчиков (пультов) с “плавающим кодом”, которые относятся к серии FLOR и VERY VR, которые выпускаются фирмой NICE. Особенностью этой серии в том, что у каждого пульта свой опознавательный код (который меняется при каждой передаче). Таким образом, для того, чтобы приемник опознал определенный пульт, он должен запомнить его опознавательный код. Эта операция должна повториться для каждого пульта, который будет работать с блоком управления.

УДАЛЕННОЕ ЗАПОМИНАНИЕ ПУЛЬТОВ

Возможно занесение нового пульта в память приемника. В наличии должно быть ранее запомненный действующий пульт дистанционного управления. Новый пульт “унаследует” все характеристики ранее запомненного.

Следовательно, если первый пульт запомнен в *Режиме I*, новый пульт будет тоже запомнен в *Режиме I*, и могут быть нажаты любые кнопки программируемого пульта.

Если первый пульт был запомнен в *Режиме II*, новый пульт также будет запомнен в *Режиме II*, но кнопка, активирующая требуемый выход должна быть нажата на первом пульте, так же как требуемая кнопка должна быть запомнена на втором.

Прочитайте всю инструкцию и затем выполните все операции одна за другой непрерывно. Теперь, с двумя пультами дистанционного управления - **НОВЫЙ** (кодовый номер необходимо ввести) и **СТАРЫЙ** (ранее запомненный) - необходимо расположить в пределах радиуса действия и выполнить все шаги, показанные в таблице.

шаг	описание действия	пример
1.	Нажать и удерживать кнопку на НОВОМ пульте минимум 5 секунд	 x 5 сек 
2.	Нажать кнопку на СТАРОМ пульте медленно 3 раза (при этом автоматика остается в неподвижном состоянии)	 1 сек  1 сек 
3.	Нажать кнопку на НОВОМ пульте 1 раз медленно и отпустить	 x 1
4.	Подождать 10-15 секунд и проверить НОВЫЙ пульт на предмет работы	

Если есть еще пульты для занесения в память, повторить все вышеописанные шаги для каждого нового пульта.