

## Сетевой видеорегистратор NVR1B04/08L Паспорт

### Назначение

Сетевой IP-видеорегистратор NVR1B04/08L – это законченное независимое IP-устройство, предназначенное для сбора, отображения и хранения видеоинформации, пункта автономной или централизованной охраны. Получение видеопотока осуществляется в цифровом формате по сети Ethernet, использующей протокол IP. Цифровое изображение, получаемое от видеокамер, может выводиться на монитор. Допускается эксплуатация в помещениях.

### Особенности

Сетевой видеорегистратор NVR1B04/08L предназначен для сбора, отображения и хранения видеоинформации. Видеорегистратор оснащен HDMI, VGA видеовыходами для подключения монитора с рабочим разрешением до 1920×1080 пикселей и USB портами для периферийных устройств, что позволяет создать на его базе рабочее место оператора, не прибегая к установке ПЭВМ.

В данном устройстве реализована технология ANR (технология автоматического пополнения сети). Сетевые видеорегистраторы с функцией ANR автоматически сохраняют видеоданные на SD-карте IP-камеры при отключении сети, а после восстановления сети, автоматически извлекает видеоданные сохраненных на камере.

Приложение DMSS позволяя удаленно получать доступ к устройству, просматривать живое видео, получать уведомления о событиях в любое время и практически в любом месте.

Возможность подключения жесткого диска до 6Тб. Оптимизированный кодек H.265 обеспечивает экономию до 50% пропускной способности сети (в сравнении с H.264) и снижает затраты на хранение видео без потери качества. Регистратор данной модели является компактным и бюджетным решением для офиса или частного дома.

### Технические характеристики


- 4/8 IP канала для подключения сетевых камер
- Входящий битрейт до 48Мбит/с
- Видеовыходы HDMI и VGA, разрешение до 1920x1080
- Разрешение записи 3Мр/1080P/ 720P/ D1
- Битрейт 16 кбит/с - 20 Мбит/с на каждый канал
- Поддержка кодеков H.265/H.264
- Поддержка протокола ONVIF 2.4, работа с камерами сторонних производителей
- Бесплатное программное обеспечение для удаленного подключения (Windows, iOS, macOS, Android), поддержка P2P
- Подключение 1 SATA HDD (до 6 Тб)
- Многопользовательский равноуровневый доступ с защитой паролем (одновременно макс. 128 пользователей)
- Поддерживаемые протоколы HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, IP Search (Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.), P2P
- 2 USB 2.0 порта для подключения периферийных устройств
- Источник питания – адаптер DC12V/2A, потребление <4Вт (без жёстких дисков)
- 1 порт Ethernet: 100Мбит/с для подключения к локальной сети
- Габаритные размеры 204.6x204.6x45.2мм, smart 1U
- Масса 0.43кг (без жестких дисков)
- Рабочая температура -10 ... +55°C, допустимая температура хранения -20 ... +70°C, влажность 0 ... 90%

### Правила и условия монтажа и подключения

Регистратор рекомендуется устанавливать на горизонтальной поверхности.

- Установите в нужном месте регистратор
- Установите жесткий диск в регистратор
- Произведите подключение сетевого кабеля и кабеля питания
- При помощи веб-интерфейса или программного обеспечения произведите настройку видеорегистратора

**ВНИМАНИЕ! Все работы по монтажу и подключению выполняйте при отключенном питании.**



## **Правила и условия безопасной эксплуатации**

- Скачайте «Руководство по эксплуатации» на сайте [www.secur.by](http://www.secur.by).
- Внимательно прочитайте данное руководство, прежде чем использовать видеореги­стратор.
- Эксплуатация регистратора осуществляется в строгом соответствии с руководством пользователя, соблюдая правила техники безопасности.
- Не подвергайте регистратор ударам и сильным вибрациям.
- Не используйте источники электропитания, которые по характеристикам отличаются от требуемого.
- Защитите кабели питания и видеосигнала, выходящие из регистратора. Избегайте резких перегибов кабелей.
- Установка и обслуживание видеореги­стратора должна производиться только квалифицированным персоналом.

## **Комплектность и упаковка продукта**

В комплект поставки входит:

- Видеореги­стратор в сборе 1 шт.
- Паспорт 1 шт.
- Блок питания 1 шт.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектность изделия без предупреждения.

Каждый видеореги­стратор имеет индивидуальную упаковку, предохраняющую ее от повреждений во время транспортировки и хранения.

## **Правила и условия хранения и транспортировки**

Видеореги­стратор следует хранить в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре от минус 20°С до плюс 70°С и относительной влажности воздуха до 90%, избегая попадания влаги и механических воздействий. Видеореги­стратор допускается транспортировать только в закрытом транспорте. После транспортирования и хранения видеокамеры при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ его необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.

## **Диагностика и устранение неисправностей**

<b>Неисправность</b>	<b>Возможная причина</b>	<b>Устранение причины</b>
Отсутствует питание	Неисправность питания	Проверьте исправность блока питания, целостность кабеля
Отсутствует подключение к сети	Сетевое оборудование	Проверьте сетевой коммутатор
	Сетевые настройки	Проверьте настройки сети

Во избежание случаев поражения электрическим током не разбирайте устройство.

Если не удастся устранить неисправность, обратитесь в ближайший сервисный центр или к продавцу.

## **Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок составляет 3 года с момента продажи. Гарантия действует при наличии гарантийного талона с печатью организации-продавца. Условия предоставления и аннулирования гарантии прописаны в гарантийном талоне на изделие. Изготовитель оставляет за собой право на изменение характеристик, не влияющее на общую функциональную принадлежность устройства.

**Производитель:** ZHEJIANG DAHUA VISION TECHNOLOGY CO., LTD.

The 1st Floor, Building F, NO.1199 Bin'An Road, ChangHe Street, BinJiang District, HangZhou, P.R.China. 310053

По вопросам приобретения, консультаций и ремонта обращаться в ООО «Сфера Секьюрити» Республика Беларусь, 220118, г.Минск, ул. Машиностроителей, 29, офис 117, тел./факс. (017) 341-50-50

***Дата производства:***

\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

(Месяц)

(Год)

***Отметка о продаже***

\_\_\_\_\_

(дата)